

Varenummer	Specifikationer tekst
610435	435 BACnet Gateway er en simpel brugerflade til et Helvar router system. Gatewayen tillader et BMS-system kontrol og overvågning af belysningssystemet såvel som enhedsdata og oplysninger om grupperes strømforbrug. Forbindelser • Forbindelse: 1 x 10/100 Mb/s til TCP/IP • Standard IP-adresse: 10.254.0.100 • Standard undernetmaske: 255.0.0.0 • Indgang: 9 VDC - 40 VDC • Strømforbrug: 300 mA med 12 VDC / 150 mA med 24 VDC Mekaniske data • Mål: 78 mm x 108 mm x 32 mm (ekskl. beslag) / 102 mm x 108 mm x 32 mm (inkl. beslag) • Vægt: 330 g pr. enhed (ekskl. DIN-skinne klemmer) / 410 g (inkl. DIN-skinne klemmer) Drifts- og opbevaringsforhold • Driftstemperatur: 0° C til +70° C • Relativ luftfugtighed: max. 90%, ikke-kondenserende • Opbevaringstemperatur: 0° C til +70° C Overensstemmelser og standarder • Standarder: EN 55032 klasse A, EN 55024 • Direktiver: WEEE, RoHS Kompatibilitet • Kompatibel med Helvar router firmware v5.2 og derover • Webbrowser: Firefox (anbefales), Chrome, Internet Explorer
610HLC-N4R5	Helvars Niagara compatible Tridium driver giver en funktionsrig brugerflade og problemfri bygningsintegration til projekter. Helvar Tridium driveren gør det muligt at forbinde et Helvar lysstyringssystem til andre bygningssystemer (BMS). • For maksimalt 5 stk. routere
610HLC-N4R20	Helvars Niagara compatible Tridium driver giver en funktionsrig brugerflade og problemfri bygningsintegration til projekter. Helvar Tridium driveren gør det muligt at forbinde et Helvar lysstyringssystem til andre bygningssystemer (BMS). • For maksimalt 20 stk. routere
610HLC-N4R80	Helvars Niagara compatible Tridium driver giver en funktionsrig brugerflade og problemfri bygningsintegration til projekter. Helvar Tridium driveren gør det muligt at forbinde et Helvar lysstyringssystem til andre bygningssystemer (BMS). • For maksimalt 80 stk. routere