

CASAMBI BACKUP UR

Varenummer: 4508092

Hjælper dig med at synkronisere dit astro ur eller tidsfunktioner i tilfælde af strømsvigt.

Indeholder B12WCM enhed, lynstik og batteri. Backup uret er plug-in og kan installeres hvor den eksisterende stikkontakt er placeret.



AC-adapter	
Indgangsspænding	90-264 VAC
Frekvens	50/60 Hz
Udgangsspænding	12 VDC
Max strøm	2,1A
Effekt	25W
Batteri	
Type	Lithium-ion batteri
Nominel spænding	3,7 VDC
Kapacitet	2600 mAh
Sædvanlig opladningstid	3 timers opladningstid til 90%
Tilslutning	Stikkontakt
Kabel	Længde 1m med ydre diam. 5,5 mm, indre diam. 2,5 mm
Dimensioner	68 x 42 x 74 mm
Vægt	210g
Højhastighedskabel	
Type	Strømkabel
DC stik	Ydre diam. 5,5 mm, indre diam. 2,5 mm
Længde	290 mm
Casambi enhed - B12WCM	
Arbejdsfrekvens	2,4...2,483Ghz
Omgivelsestemperatur	-20 til +40°C
Opbevaringstemperatur	-25 til +75°C
Tværsnit af kabel	0,75 – 1,5 mm ² , 14 – 22 AWG
Tilspændingsmoment	0,4 Nm
Dimensioner	72,6 x 30 x 18 mm
Vægt	23g
Kapslingsklasse	IP20 (kun til indendørs brug)