

BR-beslag og EW-beskyttelsesgitre

Tilbehør til PIR-sensor PD2200, PD2400, PD2210HF samt PD22LF

Serien af universalbeslagene til PIR-sensorer kaldes **BR**.

I nogle tilfælde vil det lette monteringen af PIR-sensoren hvis du benytter et universalbeslag.

BR1: Justerbart vægbeslag vertikalt med 30° og horisontalt med 45°. Dette beslag bør ikke benyttes til hjørne montering.

BR2: Som BR1 men inklusive hjørnebeslag. Beslaget er velegnet ved behov for at kipe PIR-sensoren op eller ned. I disse tilfælde bør du overveje at bruge linse 51 i PIR-sensoren.

BR3: Justerbart beslag for loftmontage. Kan justeres op til 30° vertikalt og 45° horisontalt. Beslaget består af BR1 samt loftbeslag.



BR1



BR2




BR3

Serien af beskyttelsesgitre til PIR-sensorer kaldes **EW**.

Disse gitre kan bruges til at montere PIR-sensoren med. De er velegnede at bruge i udsatte miljøer fx. i gymnastik eller idrætshaller.

EWG1: Kraftigt metalgitter for vægmontage.

EWG2: Kraftigt metalgitter for hjørnemontage.



EWG1



EWG2

Tekniske specifikationer

Vare	Best nr.	El-nr.	Materiale:	Mål (H x B x D):	Vægt:
BR1	83613085	8824500704	plastmateriale	50 x 38 x 28 mm	30 gr.
BR2	83613086	8824500050	plastmateriale	54 x 52 x 42 mm	42 gr.
BR3	83613087	8824500063	plastmateriale	110 x 51 x 76 mm	62 gr.
EWG1:	83613038	8824500665	hvid lak. metal	128 x 118 x 58 mm	200 gr.
EWG2:	83613039	8824500678	hvid lak. metal	185 x 127 x 100 mm	225 gr.